

CA 8345

RÉF. : P01160657

1000V
CAT IV

IP
54



CEI
61000-4-30



★ POINTS FORTS

- Conformité complète à l'IEC 61000-4-30 en Class A
- Appareil très communicant
- Gamme Qualistar, des produits simples à utiliser

✚ L'INFO EN PLUS

- Existe aussi en version alimentée par les voies tension jusqu'à 1000V AC et DC

📦 CONTENU

CA 8345 livré avec :

- Fiche de sécurité
- Guide de démarrage rapide multilingue
- Câble USB + Chargeur Europe
- Attestation de vérification.
- Sangle poignée amovible
- Jeu de 5 cordons banane et pinces crocodile
- 5 reeling box
- Cordon USB A/B, longueur 1,80 m
- Jeu pion bagues de repérage
- Crochet magnétique
- Carte mémoire SD
- Bloc secteur charge PA40W-2 avec son cordon secteur
- Sac de transport

⚙️ CARACTÉRISTIQUES

	CA 8345
Entrées	Tension/ courant isolées
Tension	Jusqu'à 1000 VAC DC
IEC 61000-4-30 (Ed 3)	Class A (Full)
Écran	LCD tactile couleur 7" : 800 x 480 (WVGA)
Cartouche batterie	Li-ion
Mode temps réel	Oui
Échantillonnage	400 ksps en tension et 200 ksps en courant
Mode puissance	Oui
Mode énergie	Oui
Mode déséquilibre	Composé
Mode harmonique	de DC au rang 63
Mode Inter-harmonique	de 0 au rang 62
Enregistrement tendance	> 900 paramètres
Enregistrement phase des harmoniques	Oui
Mode Alarme (type / nombre)	52 / 20 000
Mode détection courant porteur	Oui
Capture d'Inrush	100
Transitoire (nombre)	Sans maximum (Carte SD)
Ondes de choc	Jusqu'à 12 kV sur une durée de 500 ns @ 2 Msps
Mode monitoring EN50160	Avec logiciel PAT3
Communication USB	Oui
Carte SD	Accessible externe
Ethernet	Oui
Wifi	Oui
Websserver	Oui
Port clef USB (Type A)	Oui
Large gamme de capteur de courant	Voir page 140
Sécurité IEC 61010	CAT IV 1000V
Protection	IP54
Température	[+0 °C ; +40 °C]
Conditions environnementales	IEC 61557-12 & IEC 62586
Dimensions (H x L x E)	200x285x55 mm / 1,9 kg
Garantie	3 ans

⚙️ ACCESSOIRES / RECHANGES

Alimentation 1000V STD PA32ER	P01103076
Adaptateur secteur PA40W-2	P01102155
Adaptateur C8	P01103077
Sacoche	P01298083
Carte SD	P01103078
Accroche aimantée	P01103079
Sangle poignée	HX0122
Soche de recharge externe batterie	P01102130
Pack batterie Li-ion	P01296047



Pensez à commander également vos capteurs de courant, à choisir en page 104